



## Einstellung eines WIFI-Modules



Hauptmenü -> Einstellungen -> Service Menü -> Installateur -> Web IP (oder Vistapool) -> Server and Port->

Server: 37.187.41.197

Port: 10000



Hauptmenü -> Einstellungen -> Netzwerk -> WIFI->

**8.1 KONFIGURATION WIFI**

**8.15** Einstellungen

**8.16** Netzwerk

**8.17** WIFI

**8.18** WIFI

**8.19** Netzwerk

**8.20** Konfiguration

**8.21** Netzwerk

**8.22** Netzwerk

**8.15** Internet: Sobald das WIFI Modul verbunden ist, starten Sie Ihr Gerät neu. Im Menü *Konfiguration* wird die Option *Internet* erscheinen.

**8.16** WIFI: Wählen Sie WIFI um die Netzwerke in Reichweite des Moduls zu scannen. Die Suche erfolgt automatisch.

**8.17** Wählen Sie das gewünschte Netz in Reichweite des WIFI Moduls aus.

**8.18** Geben Sie nun das Passwort des Netzes in der virtuellen Tastatur ein, welche Sie mit den Tasten **PLUS/MINUS** und **AUF/AB** bedienen können. Um einen Buchstaben auszuwählen, drücken Sie auf **OK**.

**8.19** Konfiguration: Falls Sie eine detailliertere Konfiguration wünschen, treten Sie in dieses Menü ein oder kontaktieren Sie Ihren Installateur.

**8.21** Status: Prüfen Sie den Status Ihrer Verbindung.

**8.22** Verbindung prüfen: Prüfen, ob Verbindung korrekt erstellt wurde.

Sobald das WIFI Modul mit dem Netz verbunden ist und beide LED leuchten, öffnen Sie die Seite [www.vistapool.es](http://www.vistapool.es). Steigen Sie in die Option *Registrieren* ein und geben Sie die erforderlichen Daten ein. Den ID Node finden Sie in Ihrem Gerät (siehe Abschnitt 8. *Konfiguration* - Anzeigen 8.13 und 8.14). Nach Fertigstellung haben Sie die komplette Kontrolle über Ihr Schwimmbad. Nun können Sie Parameter wie Einstellwerte, Filtrationsstunden sowie das Aus- und Einschalten jeglicher Zusatzrelais steuern.

Sobald das WIFI Modul mit dem Netz verbunden ist und beide LED leuchten, öffnen Sie die Seite [www.vistapool.es](http://www.vistapool.es). Steigen Sie in die Option *Registrieren* ein und geben Sie die erforderlichen Daten ein.

Den ID Node finden Sie in Ihrem Gerät (siehe Abschnitt 8. *Konfiguration* - Anzeigen 8.13 und 8.14). Nach Fertigstellung haben Sie die komplette Kontrolle über Ihr Schwimmbad. Nun können Sie Parameter wie Einstellwerte, Filtrationsstunden sowie das Aus- und Einschalten jeglicher Zusatzrelais steuern.

Hauptmenü -> Einstellungen -> System info -> Kraft-Modul -> Node id

The image shows two screenshots of a device's settings menu. The first screenshot, labeled 8.13, shows the 'Einstell.' menu with 'System info' highlighted. The second screenshot, labeled 8.14, shows the 'Kraft-Modul' screen with the 'Node ID' field highlighted in yellow. The 'Node ID' field contains the text '0102 0304 0506' and '0708 090A 0B0C'. Between the screenshots are three circular icons: '2x', 'OK', and a back arrow.

**8.12** Zeitzähler: Das System speichert die Betriebszeiten der verschiedenen Module. Diese werden am Display angezeigt.

**8.14** Systeminfo: Information der verfügbaren Softwareversion des Displays TFT und des Leistungsmoduls. Auch wird der für die Konfiguration der Wifi Verbindung nötige System ID Node angezeigt.